

**Ուժային տրանսֆորմատորներ, 30 – 35կՎ / 0,4կՎ, 30 - 4000 կՎԱ, եռաֆազ, յուղային հովացմամբ:**

Մոդել	Տիպ / Յովացման	Ֆազ / Փաթույթ	Լարումների համախումբ			Նոմինալ հզորություն (կՎԱ)	Նոմինալ ճանախություն (Յգ)	Միացման (Վեկտորական խումբ)	Կորուստներ (կՎտ)		Պարապ ընթացքի հոսանք (%)	Կարճ միացման լարում (%)	Բեռի տակ կարգավորում	Քաշ (կգ)			Չափսեր (մմ)		
			ԲԼ կողմ, (Վ)	Տիրույթ (%)	ՑԼ կողմ, (Վ)				Պարապ ընթացքի կորուստ (կՎտ)	Բեռի տակ կորուստ (կՎտ)				Փաթույթ	Ցուղ	Ընդանուր	Երկ.	Խոր.	Բարձ.
Dingli	ONAN / յուղային	Եռաֆազ / Պղնձե	30,000 33,000 35,000	±5% ±2x2,5%	380 400	50	Yd11	0,11	0,83/0,79	2,20	6.5	Ձեռքով փոփոխվող	195	260	665	1140	775	1725	
								0,17	1,21/1,15	2,00			275	305	805	1170	935	1740	
								0,23	2,01/1,92	1,70			405	380	1150	1230	940	1820	
								0,27	2,38/2,26	1,80			525	410	1285	1335	960	1890	
								0,29	2,82/2,69	1,60			610	440	1335	1360	980	1910	
								0,34	3,33/3,16	1,50			720	465	1490	1385	1020	1945	
								0,41	3,95/3,76	1,40			815	490	1635	1410	1050	2010	
								0,49	4,76/4,53	1,40			930	520	1765	1440	1100	2060	
								0,58	5,75/5,47	1,30			1205	610	2050	1560	1130	2120	
								0,69	6,92/6,58	1,20			1340	680	2200	1690	1150	2200	
								0,83	7,87	1,10			1575	725	2565	1800	1180	2235	
								0,98	9,41	1,00			1895	890	2950	1200	1200	2250	
								1,15	11,54	1,00			2145	1005	3650	1230	1230	2315	
								1,41	13,97	0,90			2455	1160	3810	1270	1270	2360	
								1,70	16,67	0,80			2730	1250	4520	1310	1310	2400	
								2,01	19,71	0,80			3040	1310	5200	1350	1350	2515	
								2,37	23,30	0,70			3450	1690	6300	1480	1350	2690	
2,82	27,71	0,60	4100	2050	8350	1560	1480	2730											
3,37	33,15	0,60	5050	2670	9550	1600	1560	2810											